

VIS-CKB1

Steuerpult für PTZ Kameras



Das Kamera Steuerpult ist ein voll funktionsfähiger PTZ-Controller, der Visca und Pelco-D über RS422, RS485 und RS232 unterstützt. Mit dem 3-Wege-Joystick ist die Steuerung von Pan, Tilt und Zoom (Schwenken, Neigen, Zoomen) mit nur einer Hand problemlos möglich

Eigenschaften:

- Einfache, ergonomische PTZ-Steuerung mehrerer Remote-Kameras für die Live-Event-Produktion und die Erstellung von Inhalten.
- Das Steuerpult verfügt über einen hochwertigen Joystick, mit dem Sie mühelos mit einer Hand schwenken, neigen und zoomen können.
- Spezielle Knöpfe und Steuertasten vereinfachen den direkten Zugriff auf häufig benötigte Kamerafunktionen, ohne die Kameramenüs verwenden zu müssen.
- Zu den Schnellzugriffsfunktionen gehört die Steuerung von Blende, Fokus und Zoom.
- Bis zu 4 Steuerpulte können in einem System gleichzeitig betrieben werden, um bis zu 32 PTZ Kameras zu steuern.
- Bis zu 128 Kamera-Voreinstellungen mit Speicher für Bildparameter.
- Protokollunterstützung: VISCA, PELCO-D, PELCO-P
- Schnellzugriffskontrolle
- 3-Wege-Simultan-Joystick-Steuerung.

Technische Daten:

Steuerprotokoll: RS-485 semi-duplex,
..... RS-422 full-duplex,
..... RS232 full-duplex

Baud Rate: 1200 / 2400 / 4800 / 9600 bit/s

Anschlüsse: RJ45 Videomatixanschluss,
..... 9-Pin Sub-D RS232 Stecker,
..... RS422 und RS485 auf Phoenix
Klemme

Spannungsversorgung: DC12V
Leistungsverbrauch: 5W

Display: LCD

Temperaturbereich:-10~+50
Luftfeuchtigkeit:10~90%

Gewicht: 1,5 kg
Abmessungen (LxBxH): 271 x 181 x 54 mm